

546601 StrongLumio RF dálkový ovladač/stmívač 12V/24V 1 zóna

RF diaľkový ovládač/stmievač, 1 zóna

RF pilot zdalnego sterowania/ściemniacz, 1 strefa

RF Télécommande / variateur, 1 zone

RF Remote control/dimmer, 1 zone

RF távirányító/dimmer, 1 zóna



Popis produktu

Sada dálkový ovladač + prijímač, slouží k bezdrátovému ovládání LED osvětlení. Umožňuje stmívání, určeno pro jednobarevné pásy.

Parametry

- Provozní teplota: -20~55°C
- Napájecí napětí: DC12V~24V
- Napájení ovladače: 3 V knoflíková baterie CR2025
- Bezdrátový signál: 2,4 GHz, dosah 20-30 m
- Výstup: až 4 kanály
- Pohotovostní spotřeba: <1W
- Výstupní proud: <6 A/kanál, celkem max 15 A
- Max výstupní výkon: 12V:<180W; 24V:<360W

Popis zapojení



Párování použitím tlačítka:

Krátce stiskněte párovací tlačítko na přijímači. Kontrolka vedle začne blikat. V tu chvíli dlouze stiskněte tlačítko na ovladači pro zapnutí. Připojené světlo a kontrolka pomalu 3x zablikají na znamení úspěšného párování. **Tento postup znamená, že řídicí jednotka je spojena s tímto konkrétním ovladačem a nereaguje na jiné ovladače v dosahu.**

Krátce stiskněte párovací tlačítko na přijímači. Kontrolka vedle začne blikat. V tu chvíli dlouze stiskněte tlačítko na ovladači pro zapnutí. Připojené světlo a kontrolka rychle 5x zablikají na znamení úspěšného odpárování. **Tento postup znamená, že řídicí jednotka je otevřena k ovládání všemi kompatibilními ovladači.**

Párování pomocí restartu (stejný výsledek, jiný postup):

Odpojte jednotku od napájení na 1-2 sekundy a poté na 1-2 sekundy připojte. Ihned opakujte, kontrolka začne blikat. V tu chvíli dlouze stiskněte tlačítko na ovladači pro zapnutí. Připojené světlo a kontrolka pomalu 3x zablikají na znamení úspěšného párování.

Odpojte jednotku od napájení na 1-2 sekundy a poté na 1-2 sekundy připojte. Ihned opakujte, kontrolka začne blikat. V tu chvíli dlouze stiskněte tlačítko na ovladači pro zapnutí. Připojené světlo a kontrolka rychle 5x zablikají na znamení úspěšného odpárování.

Vymazání všech spárovaných ovladačů:

Dlouze podržte párovací tlačítko na jednotce po dobu 5 s. Kontrolka 9x zabliká na znamení, že všechny uložené ovladače byly vymazány z paměti.

Upozornění:

1. Nejprve připojte osvětlení, poté napájení. Ujistěte se, že nikde nedochází ke zkratu.
2. Určeno pro napájení DC12~24V, nepřipojujte k jinému napětí
3. Nezasahujte do vnitřních částí zařízení
4. Dodržujte správnou polaritu vodičů
5. Produkt nepřetěžujte (nad maximální výkon)

Výrobce: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

